

Uputstvo za lemilice

Weller SI 15, SI 25, SI 40, SI 75, SI 100, SI 120, SI 175, SI 251

Wellerove stanice za lemljenje serije SI su dizajnirane da zadovolje zahteve profesionalno orijentisanih hobi entuzijasta. Ekonomične su i izdržljive, i pravi su izbor za električne popravke i hobi elektroničare. Namenjene su za direktno povezivanje na utikač 220V i čine čvrstu lemilicu sa velikim opsegom snage od 15, 25, 40, 75, 100, 120, 175 i 200W.

Tip	Napon	Snaga	Klasa zaštite
SI 15 C	230 V AC	15 W	I
SI 25 C	230 V AC	25 W	I
SI 40 C	230 V AC	40 W	I
SI 75 C	230 V AC	75 W	I
SI 100 C	230 V AC	100 W	I
SI 120 C	230 V AC	120 W	I
SI 175 C	230 V AC	175 W	I
SI 251 C	230 V AC	200 W	I

Nakon otvaranja koristite lemilicu na osnovu instrukcija.

Stavite lemilicu u držač. Obratite pažnju da radni prostor bude potpuno bezbedan, da se lemilica ne nalazi u neposrednoj blizini osetljivih materijala i da ne dodiruje topljive predmete.

Proverite da li lokalno napajanje odgovara opsegu lemilice. Ubacite glavni kabl u utikač.

Nakon nekog vremena potrebnog za zagrevanje, dodirnite i obložite malo vrh lemilice tinal žicom za lemljenje. Lemilica je sada spremna za korišćenje.

Tokom rada sa lemlicom, obratite pažnju da vrh lemilice ne pritiskate na lemljenu površinu, niti da koristite bilo koji vid sile, to neće ubrzati rastopljanje lemne mase.

Prilikom korišćenja pridržavajte se opštih načela lemljenja.

U pauzama od lemljenja lemilicu odložite na bezbedno mesto van domašaja zapaljivih materijala.

Nakon rada isključite lemilicu iz utikača, očistite vrh lemilice i odložite lemilicu da se ohladi, a nakon toga je možete skladištiti.

Vrh lemilice čistite posebnim sunderom, namenjenim za to.

Nemojte koristiti agresivna hemijska sredstva niti druge alatke da ne bi oštetili vrh.

SIGURNOSNE NAPOMENE:

Pridržavajte se uputstva.

Držite je u navedenim uslovima.

Ne vršite nikakve popravke i u slučaju oštećenja prekinite njeno korišćenje.

Vrh lemilice je vreo. Ne dodirujte ga jer može izazvati opekotine! Takodje izbegavajte grejni stubić (ispod vrha).

Pridržavajte se uobičajnih mera predostrožnosti koje su neophodne pri radu sa lemlicama i zagrevnim alatima.

M&G electronic d.o.o.
Niš, Jovana Ristića 7 tel : 4520-455