

ZD-507A, ZD-507C

Pištolj lemilica

Uputstvo za upotrebu

Klasična pištolj lemilica. Namenjena je za meko lemljenje kontakata i priključaka u elektronici kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemlicu odlikuje izuzetna mobilnost, brzo zagrevanje, brzo hlađenje i lampica za osvetljenje delova koji se leme. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici. Vrh se zagreva samo dok je taster pritisnut.

Rukovanje:

Očistite površinu koju ćete lemiti. Uključite lemlicu u struju i lemilica je spremna za rad. Stisnite taster na pištolju (pali se lampica) i nakon 6 sekundi dovoljno će biti zagrejana za lemljenje. Vrh će se zagrevati samo dok je taster pritisnut. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno. Tošenje vrha je prirodna pojava. Istrošeni vrh se može zameniti popuštanjem dve mtice koje stežu žičani vrh. Vrh lemlice je potrebno redovito čistiti navlaženim specijalnim sunderom.

Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemlice.

Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemljene delove!

Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemlicu.

Ne odstranjujte još topli vrh lemlice.

Lemlicu uvek hladite prirodnim putem.

Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.

Prilikom održavanja (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

U slučaju oštećenja priključnog kabela isključite lemlicu i obratite se stručnom licu.

Lemlicu držite van domašaja dece!

Rastavljanje lemlice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva.

Tehnički podaci:

Snaga: 100W – 230VAC

Dužina priključnog kabela: oko 1,2m

Masa: 650g

Tip rezervnog vrha: D2-1

(ZD-507C-100W sadrži 2 dodatna vrha)

Oznaka: ZD-507A, ZD-507C
Proizvođač: Ningbo Zhongdi
Industry & Trade Co., LTD.
Zemlja porekla: Kina



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.