

ZD-8925

Bazna lemilica za odlemljivanje

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebni električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

O PROIZVODU:

Ova lemilica je namenjena za odlemljivanje elektronskih komponenti i odstranjanje otopljenog tinola. Digitalna kontrola temperature omogućava veliku preciznost rada. Temperatura se može očitati na LED displeju. Specijalna konstrukcija pištolja omogućava pouzdani i praktičan rad.

SASTAVNI DELOVI:

1. taster za kontrolu temperature (+/-)
2. taster za odabir °C ili °F
3. pištolj za odlemljivanje
4. displej za prikaz temperature
5. sunder za čišćenje vrha
6. stalak
7. taster za usisavanje otopljenog tinola



RUKOVANJE:

1. Postavite štapni pištolj na stalak.
2. Priklučite pištolj na priključak sa prednje strane lemnne stанице. Fiksirajte kabel zavrtnjem prstena u smeru kazaljke na satu.
3. Povežite lemnnu stanicu na izvor napajanja i uključite je na glavni prekidač. Nakon nekoliko sekundi na displeju se pojavljuje prikaz temperature.
4. Tasterima +UP/DOWN podešite željenu temperaturu. Pritiskom i zadržavanjem ovih tastera ostvaruje se veća brzina povećavanja/smanjenja odabrane vrednosti.
5. Tasterom °C / °F možete odabrat iispis temperature u Celzijusima ili Farenhajtimu.
6. Kada je pištolj za odlemljivanje dostigao odgovarajuću temperaturu, prislone vrh pištolja na lemnnu tačku koju treba odlemiti.

7. Sačekajte da se tinol sa lemnne tačke otopi i nakon toga pritisnite taster za usisavanje otopljenog tinola. Ukoliko na lemnnoj tački nema dovoljno tinola, moguće je da pištolj ne uvuče višak tinola. U tom slučaju nanesite još tinola na lemnnu tačku i ponovite postupak odlemljivanja. Otvor na vrhu služi da u njega uđu nožice elektronske komponente kako bi se lemnna tačka jednako zagrejala sa svih strana.

8. U zavisnosti od zaprljanosti, redovno praznите rezervoar za skupljanje viška tinola i všite promenu filtera.

NAPOMENE:

- Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su SMD paste i ulja, nakon lemljenja odstranite višak!
- Kvalitet tinol žice bitno utiče na vreme i temperaturu topljenja!
- U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
- Lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!
- Lemilicu uvek ostavite da se ohladi nakon upotrebe.
- Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove
- Prilikom održavanja lemilica treba da je isključena!
- Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavštine.
- Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
- Zabranjena upotreba uređaja sa oštećenim priključnim kabelom ili dovodnom cevi, obratite se stručnom licu.
- Lemilicu držite van domaća dece!
- Odstranjanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!
- Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.
- Temeljno operite ruke nakon upotrebe lemilice i preparata za lemljenje.



Napojni kabel je moguće zameniti bez upotrebe alata



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

TEHNIČKI PODACI:

Napajanje: 230V~/50Hz

Snaga: 90W

Temperatura vrha: 160 - 480°C

Dužina priključnog kabala i cevi pištolja odl.: 1,0m

Dužina mrežnog napajnog kabala: 1,0m

Pribor: 4 filtera i 2 vrha za pištolj

Tip rezervnih vrhova: N5-1, N5-2, N5-3

Tip rezervnog grejača: ZD-553R-Heater

Tip kompletнnog rezervnog pištolja: ZD-552

Oznaka: ZD-8925

Proizvođač: Ningbo Zhongdi
Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs